



Múnich®

Ficha Técnica

Soldadora Inversor Portátil 130 AMP



Marca: Múnich
Modelo: MI-130
Familia: Soldadoras



Descripción

Soldadora electrodo Modelo: MI-130 cuenta con 110 V y 130 A. Eficiente, práctica y de un tamaño accesible. Es ideal para trabajos profesionales, ya que puede quemar electrodos de 6010 / 6011 / 6013 y 7018 (punteo) / 9018 (punteo).

Dimensiones

Empaque: 18.5 x 18.4 x 29 cm
Producto: 23.5 x 14.5 x 11 cm

Barcode

7506198010348

Peso Prod: 2,39 Kg

Panel de Amperaje



Bonoles de 3/8



Accesorios



Tecnología Alemana



Especificaciones Técnicas

ELECTRODO	110 / 60 Hz	Reduce 30% trabajo	3/8"	CONECTORES		

Empaque

3.757 Kg	1 Pz.	1 Pz.

Catálogo



Descarga Nuestro Catálogo en Línea



Aplicaciones



Recomendaciones

Conecte a 110 volts , seleccione el electrodo adecuado al material a soldar y ajuste el amperaje según lo requiera, utilizar de preferencia careta electrónica, respete los ciclos de trabajo; al término del trabajo no apague el inversor, déjelo, 2 minutos para enfriar las tarjas.



highpower.com.mx

SUELDA ELECTRODOS



Tipos de soldadura

Hierro al carbón, acero inoxidable, Aluminio, y Hierro fundido.
Alto rendimiento y Tig inox y Acero carbón

Ciclo de trabajo (Basado en un periodo de 10 min)

Soldadura 6013 - 5/64 al 100% (trabajo continuo)
Soldadura 6013 - 3/32 al 60% (6 min. de trabajo por 4 de descanso)
Soldadura 6013 - 1/8 al 40% (4 min. De trabajo por 6 de descanso)

Extensión de cable a la clavija recomendada

Extensión de 5 metros usando cable #10
Extensión de 10 metros usando cable #10
Extensión de 15 metros usando cable #8 (máx longitud de extensión)

USO

Ligero

Profesional

Industrial

Conexión de portaelectrodo/tierra con pinza

Portaelectrodo (+); Tierra con Pinza (-)

Para soldar aluminio y/o acero inoxidable
SE RECOMIENDA CAMBIAR LA POLARIDAD

Portaelectrodo (+); Tierra con Pinza (-)

ATENCIÓN

ESTA SOLDADORA SOLO FUNCIONA EN VOLTAJE 110 V

Si no está en el voltaje correcto, no funcionará adecuadamente
y puede llegar a dañarse el equipo